Manual de Instruções

Fonte para Foto-Célula com temporização

A fonte para foto-célula com temporização da *Samrello* tem como função fornecer uma saída de tensão fixa 12 Vcc para alimentação de sensores PNP ou NPN de qualquer tipo, sejam eles:

- Foto-elétricos (emissor e receptor);
- Indutivos;
- Capacitivos.

Possui também, saída SSR que, quando um sinal do sensor for enviado para o FFCS01 o rele de estado sólido, e um led na parte frontal do equipamento indica o estado do rele de estado sólido. Há possibilidades de ajustar dois tempos, um de retardo na desenergização (T1), ou seja, o rele de estado sólido aciona, conta o tempo ajustado e desliga, e um tempo de retardo na energização (T2), conta o tempo ajustado e aciona o rele de estado sólido. Também é possível ajustar a sensibilidade de distância de acionamento para os sensores.

Características técnicas:

Alimentação ....: 110/220 Vca ± 10% 50/60Hz
Alimentação sensor ....: 12 Vcc
Temp. ambiente ....: 0 – 50ºC
Umidade relativa ....: 0 – 85% UR
Ajuste tempo T1 ....: Retardo na desenergização (padrão 20s)
Ajuste tempo T2 ....: Retardo na energização (padrão 20s)
Ajuste sensibilidade ....: Distância de acionamento
Saída ....: Rele de Estado Sólido
OBS: Para tempos de retardo maiores sob consulta.
Fornecido em caixa padrão de 55mm x 75mm, de dez terminais, com fixação rápida em trilho, montagem em fundo de painel.

Rua 4 de Fevereiro, 195 – Blumenau/SC - CEP 89052-500 – Fone: (47) 3323-3130 – Fax: (47) 3378-3539
vendas@samrello.com.br - www.samrello.com.br